



ASCM18-4 QM AS QuickIN Set

Batteridrevet bore-/skruemaskine i brugersæt.

Den alsidige ASCM 18-4 QM AS med 7 QuickIN-hurtigskiftværktøjer for maksimal effektivitet og anvendelsesmangfoldighed ved boring, gevindskæring og skruning. Alt er overskueligt, ordentligt og sikkert opbevaret i i-BOXX.

5.392,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 116 15 66 00 0

Detaljer

- + Firetrinsgear af metal. Med omdrejningstal op til 4000 o/m. til optimale skærehastigheder i metal til alle boringer fra 1,5 til 80 mm.
- + Masser af alsidighed med FEIN QuickIN-systemet til multifunktionel brug ved boring, kerneboring, gevindboring, undersænkning og iskruning.
- + Lynhurtig udskiftning af QuickIN-forsatserne uden brug af værktøj mellem anvendelser i metal og træ med kun én maskine.
- + Ekstremt sikkert arbejde. Tilbageslagsovervågning (kickback) standser maskinen.
- + Mere kontrol med det ekstra håndtag, der kan trækkes ud.
- + Den kulløse, kraftige FEIN PowerDrive-motor med op til 30% højere virkningsgrad giver længere levetid.
- + Høje drejningsmomenter op til maksimalt 130 Nm.
- + QuickIN-borepatron i metal (120 Nm) med hårdmetalbelagte spændekæber og høj spændekraft.
- + Elektronisk momentindstilling (15+1).
- + Intuitivt betjeningsfelt med dæmpbar LED til perfekt belysning af arbejdsstedet alt efter materialet.
- + Ergonomisk og fleksibel håndtering ved hjælp af bit- og bælteholder på siden.
- + QuickIN-tilbehørssæt i i-BOXX bestående af 7 QuickIN-tilbehørsdele: 1 bitholder 1/4", 1 sokkeladapter 1/2", 1 gevindindsats, gevindspændetænger 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 excentrisk indsats, 1 vinkelhoved. i-BOXX'ens kabinetindlæg giver ekstra plads til yderligere QuickIN-tilbehør.
- + Skruer 10 x 400 mm skruer uden forboring.
- + AMPShare-grænsefladen giver mulighed for 1.400 iskruning (5 x 40 mm i træ) pr. batteriopladning (ProCORE 4 Ah).
- + Omfattende beskyttelse af brugeren takket være genstartspærre og elektronisk overbelastningsbeskyttelse og bremse.
- + Den innovative eftermonteringsfunktion giver mulighed for iskruning i træ med reduceret hastighed for perfekte arbejdsresultater.

- + Passer til Bosch Professional 18 V-batterier fra og med 2008 og AMPShare-batterier.
- + Maksimal arbejds hastighed med AMPShare 18 V ProCORE-batterier: COOLPACK 2.0-teknologi giver 135 % længere batterilevetid. Nyeste celledesign og intelligent batteristyring giver 87 % større ydelse end ved konventionelle batterier. "Electronic Cell Protection" (ECP) beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.
- + Optimalt udstyret til enhver opgave. Mobilt arbejde med L-BOXX systemet.

Leveringsomfang

- + 1 ASCM 18-4 QM AS (inkl. håndtag, bælteklips, bits holder)
- + 1 transportkasse (L-BOXX 136)
- + 1 iBOXX Rack
- + 1 QuickIN tilbehørssæt 7 dele
- + 1 iBOXX 72

Udstyr

- + Aftagelig borepatron
- + Firetrinsgear
- + Dæmpbar LED
- + Elektronisk momentbegrænsning
- + QuickIN-grænseflade til tilbehør
- + Bore- og nulstillingsfunktion

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Batterispænding

18 V

Akku-kompatibilitet

Li-ion / ProCORE li-ion

Grænseflade for genopladeligt batteri

18 V AMPShare

Motor

Kulløs

Gearkasse

4 gear

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved måleværdien KpA

75,9 dB
5 dB

Lydeffektniveau LWA
Måleusikkerhed ved måleværdien KWA

83,9 dB
5 dB

Støjtæthed LpCpeak
Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak

90,6 dB
5 dB

ah,D 0,9 m/s²



FEIN

Tilbehørsgrænseflade	QuickIN	vibrationsværdi 1 α hv 3-vejs Vibrationsværdi 2 α hv 3-vejs	ah 0,6 m/s ²
Omdrejningstal ubelastet	430 / 850 / 2 000 / 4 000 min ⁻¹		
Max. drejningsmoment (hård/blød)	130 (70 / 50) Nm	Måleusikkerhed ved måleværdien $K\alpha$	1,5 m/s ²
Momenttrin	15 + 1		
Spændevide borepatron	1,5 - 13 mm		
Skruning	10 x 400 mm		
Bor Ø stålspiralbor	13 mm		
Bor-Ø stål kernebor	30 mm		
Bor-Ø stål hulsav	80 mm		
Bore-Ø træ	60 mm		
Gvindskæring	M 14		
Vægt uden genopladeligt batteri	1,30 kg		

Eksempler på brug



Powered by **BOSCH**

Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



