



ASCM 18-4 QM AS Universal-lean-top Set

4-Gang Akku-Bohrschrauber im Anwender-Set

Der Alleskönner ASCM 18-4 QM AS mit 8-teiligem Bit-Set, einem Akku (GBA 18 V 5.0 Ah AS) und Schnellladegerät (GAL 1880 CV AS).

629,51 € mit MwSt.

(529,00 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 116 15 62 00 0

Details

- + 4-Gang Vollmetall-Getriebe. Mit Drehzahlen bis zu 4000 U/min für optimale Schnittgeschwindigkeiten in Metall für jede Bohrung von 1,5 bis 80 mm.
- + Die größte Anwendungsvielfalt mit dem FEIN QuickIN-System für multifunktionellen Einsatz rund um Bohren, Kernbohren, Gewindebohren, Senken und Schrauben.
- + Sekundenschneller, werkzeugloser Wechsel der QuickIN Vorsätze zwischen den Anwendungen in Metall und Holz mit nur einer Maschine.
- + Sehr sicheres Arbeiten. Rückschlagüberwachung (Kickback) stoppt die Maschine.
- + Mehr Kontrolle durch ausziehbarem Zusatzhandgriff.
- + Der bürstenlose, leistungsstarke FEIN PowerDrive Motor, mit bis zu 30% höherem Wirkungsgrad, ermöglicht eine höhere Lebensdauer.
- + Hohe Drehmomente bis maximal 130 Nm.
- + QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkräften.
- + Elektronische Drehmomenteinstellung (15+1).
- + Intuitives Bedienfeld mit dimmbarer LED zum perfekten Ausleuchten der Arbeitsstelle je nach Material.
- + Ergonomische und flexible Handhabung durch seitlich angebrachte Bit- und Gürtelhalter.
- + 8-teiliges Bit-Set mit Bithalter und 7 Bits (PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30, T40, 60-1/4) .
- + Verschraubt 10 x 400 mm Schrauben ohne Vorbohren.
- + Die innovative Nachsetzfunktion ermöglicht das Verschrauben in Holz mit reduzierter Geschwindigkeit für perfekte Arbeitsergebnisse.
- + AMPShare Schnittstelle ermöglicht 1 700 Verschraubungen (5 x 40 mm in Holz) pro Akku-Ladung (GBA 18 V 5 Ah).
- + Umfangreicher Anwenderschutz durch Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse.
- + Kompatibel mit Bosch Professional 18 V Akkus seit 2008 und AMPShare Akkus.
- + Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V ProCORE Akkus: COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer. Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für

87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus. „Electronic Cell Protection“ ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.

- + Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Lieferumfang

- + 1 ASCM 18-4 QM AS (inkl. Handgriff, Gürtelclip, Bithalter)
- + 1 Schnellladegerät GAL 1880 CV AS
- + 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136)
- + 1 Akku-Pack GBA 18 V 5.0 Ah AS
- + 1 Bit-Set 8-teilig

Ausstattung

- + Abnehmbares Bohrfutter
- + 4-Gang-Getriebe
- + Dimmbare LED
- + Elektronische Drehmomentabschaltung
- + QuickIN Zubehör-Schnittstelle
- + Bohr- und Nachsetzfunktion

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|---|
| Akku-Spannung | 18 V |
| Akku-Kompatibilität | Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen |
| Akku-Schnittstelle | 18 V AMPShare |
| Motor | bürstenlos |
| Getriebe | 4-Gang |
| Zubehör-Schnittstelle | QuickIN |
| Leerlaufdrehzahl | 430 / 850 / 2 000 / 4 000 min ⁻¹ |

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

| | |
|---|---------------------------|
| Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA | 75,9 dB 5 dB |
| Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA | 83,9 dB 5 dB |
| Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak | 90,6 dB 5 dB |
| Vibrationswert 1 α_{hv} 3-Weg | ah,D 0,9 m/s ² |
| Vibrationswert 2 α_{hv} 3-Weg | ah 0,6 m/s ² |
| Messunsicherheit des | 1,5 m/s ² |



FEIN

| | |
|------------------------------|------------------|
| Max. Drehmoment (hart/weich) | 130 (70 / 50) Nm |
| Drehmomentstufen | 15 + 1 |
| Bohrfutter-Spannweite | 1,5 - 13 mm |
| Schrauben | 10 x 400 mm |
| Bohr-Ø Stahl Spiralbohrer | 13 mm |
| Bohr-Ø Stahl Kernbohrer | 30 mm |
| Bohr-Ø Stahl Lochsägen | 80 mm |
| Bohr-Ø Holz | 60 mm |
| Gewindebohren | M 14 |
| Gewicht ohne Akku | 1,30 kg |

Messwertes K α



Anwendungsbeispiele



Powered by **BOSCH**

Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



