



ASCM 18-4 QMP AS Set 5 Ah

4-Gang Akku-Schlagbohrschrauber

Mit bürstenlosem Motor und QuickIN Schnittstelle. Kompromisslose Leistung für Gewindebohren bis M14 und Bohren mit HM-Lochsägen bis 80 mm.

672,35 € mit MwSt.

(565,00 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 116 16 65 00 0

Details

- + 4-Gang Vollmetall-Getriebe. Mit Drehzahlen bis zu 4000 U/min für optimale Schnittgeschwindigkeiten in Metall für jede Bohrung von 1,5 bis 80 mm.
- + Die größte Anwendungsvielfalt mit dem FEIN QuickIN-System für multifunktionellen Einsatz rund um Bohren, Kernbohren, Gewindebohren, Senken und Schrauben.
- + Sehr sicheres Arbeiten. Rückschlagüberwachung (Kickback) stoppt die Maschine.
- + Sekundenschneller, werkzeugloser Wechsel der QuickIN Vorsätze zwischen den Anwendungen in Metall und Holz mit nur einer Maschine.
- + Zuschaltbares Schlagwerk zum Bohren in Stein und Mauerwerk bis 13 mm.
- + Mehr Kontrolle durch ausziehbarem Zusatzhandgriff.
- + Der bürstenlose, leistungsstarke FEIN PowerDrive Motor, mit bis zu 30% höherem Wirkungsgrad, ermöglicht eine höhere Lebensdauer.
- + Hohe Drehmomente bis maximal 130 Nm.
- + QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkraften.
- + Elektronische Drehmomenteinstellung (15+1).
- + Intuitives Bedienfeld mit dimmbarer LED zum perfekten Ausleuchten der Arbeitsstelle je nach Material.
- + Ergonomische und flexible Handhabung durch seitlich angebrachte Bit- und Gürtelhalter.
- + Verschraubt 10 x 400 mm Schrauben ohne Vorbohren.
- + AMPShare Schnittstelle ermöglicht 1 700 Verschraubungen (5 x 40 mm in Holz) pro Akkuladung (GBA 18 V 5 Ah).
- + Umfangreicher Anwenderschutz durch Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse.
- + Die innovative Nachsetzfunktion ermöglicht das Verschrauben in Holz mit reduzierter Geschwindigkeit für perfekte Arbeitsergebnisse.
- + Kompatibel mit Bosch Professional 18 V Akkus seit 2008 und AMPShare Akkus.
- + Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V ProCORE Akkus: COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer. Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus. „Electronic Cell Protection“ ECP schützt

den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.

- + Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Lieferumfang

- + 1 QuickIN Bohrfutter (120 Nm)
- + 1 Gürtel-Clip
- + 1 Bitgarage
- + 1 Teleskop-Handgriff
- + 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136)
- + 2 Akku Lilon GBA 18 V 5.0 Ah AS
- + 1 Schnellladegerät GAL 1880 CV AS

Ausstattung

- + Abnehmbares Bohrfutter
- + Elektronische Drehmomentabschaltung
- + Zuschaltbares Schlagwerk
- + 4-Gang-Getriebe
- + QuickIN Zubehör-Schnittstelle
- + Dimmbare LED
- + Bohr- und Nachsetzfunktion

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	5 Ah
Akku-Kompatibilität	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
Akku-Schnittstelle	18 V AMPShare
Motor	bürstenlos
Getriebe	4-Gang
Zubehör-Schnittstelle	QuickIN

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA	93,9 dB 3 dB
Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA	101,9 dB 3 dB
Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	113,4 dB 3 dB
Vibrationswert 1 α hv 3-Weg Vibrationswert 2 α hv 3-Weg	ah,D 0,8 m/s ² ah 0,5 m/s ²



Leerlaufdrehzahl	430 / 850 / 2 000 / 4 000 min ⁻¹	Messunsicherheit des Messwertes K α	1,5 m/s ²
Schlagzahl	6 450 / 12 750 / 30 000 / 60 000 min ⁻¹		
Max. Drehmoment (hart/weich)	130 (70 / 50) Nm		
Drehmomentstufen	15 + 1		
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm		
Schrauben	10 x 400 mm		
Bohr-Ø Stahl Spiralbohrer	13 mm		
Bohr-Ø Stahl Kernbohrer	30 mm		
Bohr-Ø Stahl Lochsägen	80 mm		
Bohr-Ø Holz	60 mm		
Bohr-Ø Stein	13 mm		
Gewindebohren	M 14		
Gewicht ohne Akku	1,40 kg		

Anwendungsbeispiele



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V**

Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

