



ASCM 18-4 QM AS Set 5 Ah

Négyfokozatú akkus fúrócsavarozó

Kefe nélküli motorral és QuickIN interfésszel. Kompromisszumok nélküli teljesítmény menetfúráshoz 14 mm-ig, valamint keményfém lyukfúrészekkel történő fúráshoz 80 mm-ig.

Rendelési szám: 7 116 15 67 00 0

Részletek

- + Négyfokozatú fém hajtómű. Akár 4000 ford./perc fordulatszámmal az optimális fémforgácsolási sebességhez bármilyen, 1,5 és 80 mm közötti furat esetében.
- + Maximálisan sokoldalú alkalmazás a FEIN QuickIN rendszer segítségével a többfunkciós használathoz, legyen szó akár fúrásról, magfúrásról, menetfúrásról, süllyesztésről vagy csavarozásról.
- + A QuickIN adapterek másodpercek alatt, szerszám nélkül elvégezhető cseréje a fémbe és fába, egyetlen gép használatával történő alkalmazások között.
- + Nagyon biztonságos munkavégzés. A visszarúgás-felügyelet (kickback) leállítja a gépet.
- + Nagyobb kontrol a kihúzható kiegészítő fogantyúnak köszönhetően.
- + Az akár 30%-kal nagyobb hatékonyságú, kefe nélküli, nagy teljesítményű FEIN PowerDrive motor hosszabb élettartamot tesz lehetővé.
- + Nagy forgatónyomaték akár 130 Nm-ig.
- + QuickIN tömör fém fúrótokmánnal (120 Nm), keménybetétes befogópofákkal és nagy szorítóerővel.
- + Elektronikus forgatónyomaték-beállítás (15+1).
- + Intuitív kezelőpanel szabályozható fényerejű LED-del a munkaterület anyagtól függő tökéletes megvilágításához.
- + Ergonomikus és rugalmas kezelés az oldalt elhelyezett bit- és szíjtartónak köszönhetően.
- + 10 x 400 mm csavarok behajtása, előfúrás nélkül.
- + Az AMPShare interfész akkumulátortöltésenként (GBA 18 V 5 Ah) 1700 csavarbehajtást tesz lehetővé (5 db 40 mm-es csavar fába).
- + Sokoldalú védelem a az újraindítás-gátló, az elektronikus túlterhelés elleni védelem és a fék révén.
- + Az innovatív utánállítási funkcióknak köszönhetően csökkentett sebességgel végezhető a fába történő csavarozás a tökéletes munkaeredmények érdekében.
- + Kompatibilis a 2008 után gyártott Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal és az AMPShare akkumulátorokkal.
- + Maximális munkatempó az AMPShare 18 V-os ProCORE akkumulátorokkal: A COOLPACK 2.0 technológiának köszönhetően az akkumulátor élettartama 135%-kal hosszabb lesz. A legkorszerűbb cellatechnológia és az intelligens akkuk kezelés gondoskodik a hagyományos akkukhoz képest 87 %-kal nagyobb teljesítményről. Az „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) védi az



akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.

- + Minden alkalmazáshoz a megfelelő felszerelés.
Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

Szállítási tartalom

- + 1 QuickIN fúrótokmány (120 Nm)
- + 1 db mágneses bittartó
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-Boxx 136)
- + 1 db GAL 1880 CV AS típusú gyorstöltő
- + 1 db szíjkapocs
- + 1 db teleszkópos fogantyú
- + 2 db GBA 18V 5.0 Ah AS Li-ion akkumulátor

Termék adatok

- + Levehető fúrótokmány
- + Elektronikus forgatónyomatéklekapcsolás
- + Négyfokozatú hajtómű
- + QuickIN kiegészítő interfész
- + Dimmelhető LED
- + Fúrési és visszaállítási funkció

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség	18 V
Akkukapacitás	5 Ah
Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion / ProCORE Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó	18 V AMPShare
Motor	Kefe nélküli
Hajtómű	4 fokozatú
Tartozékcsatlakozó	QuickIN
Üresjárat fordulatszám	

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	75,9 dB 5 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	83,9 dB 5 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	90,6 dB 5 dB
Rezgés mértéke 1 α _h v 3 utas Rezgés mértéke 2 α _h v 3 utas	ah,D 0,9 m/s ² ah 0,6 m/s ²



FEIN

	430 / 850 / 2 000 / 4 000 1/perc	A mérési érték mérési bizonytalansága K α	1,5 m/s ²
Max. nyomaték (kemény/puha)	130 (70 / 50) Nm		
Nyomatékfokozatok	15 + 1		
Fúrótokmány befogása	1,5 - 13 mm		
Csavarozás	10 x 400 mm		
Fúró Ø acél csavarfúró	13 mm		
Furatátmérő acélban, koronafúrók	30 mm		
Furatátmérő acélban, lyukfűrész	80 mm		
Furatátmérő fában	60 mm		
Menetfúrás	M 14		
Tömeg akkumulátor nélkül	1,30 kg		

Alkalmazási képek



Powered by **BOSCH**

Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch
Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



