



ASCM 18-4 QM AS Metal Advanced Top Set

Trådlös borrar-/skruvdragare i användarset.

Allroundverktyget ASCM 18-4 QM AS med 8-delad bitsats, QuickIN bitshållare 1/4", QuickIN gänghylsor 4,5 mm och 6 mm, HSS kobolt 5% spiralborrsats 6 delar, HSS gängtappsats 7 delar, ett laddningsbart batteri (GBA 18 V 5,0 Ah AS) och snabbbladdare (GAL 1880 CV AS).

Best.nr: 7 116 15 63 00 0

Detaljer

- + 4-växlad helmetallväxel. Med varvtal upp till 4 000 v/min för optimal avverkningshastighet i metall för alla håll från 1,5 till 80 mm.
- + Maximalt mångsidig användning med FEIN QuickIN-systemet för multifunktionell användning när det gäller att borra, kärnborra, gängskära, försänka och skruva.
- + Sekundschnabbt, verktygslöst byte av QuickIN-huvudena mellan användningarna i metall och trä med bara en maskin.
- + Mycket säkert arbete. Bakslagsövervakning (kickbackskydd) stoppar maskinen.
- + Mer kontroll med utdragbart extra handtag.
- + Den borstlösa, kraftfulla FEIN PowerDrive-motorn, med upp till 30 % högre verkningsgrad möjliggör en längre livslängd.
- + Höga vridmoment upp till maximalt 130 Nm.
- + QuickIN helmetallchuck (120 Nm) med hårdmetallbelagda spännbackar och höga spännkrafter.
- + Elektronisk vridmomentinställning (15+1).
- + Intuitiv manöverpanel med dimmbar LED för perfekt upplysning av arbetsstället beroende på material.
- + Ergonomisk och flexibel hantering genom bits- och bälteshållare på sidan.
- + Omfattande användarskydd genom återstartspärr och elektroniskt överlastsskydd och broms.
- + Bitsats i 8 delar. Bitshållare och 7 bits (PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30, T40, 60-1/4).
- + HSS kobolt 5% spiralborrsats i 6 delar (2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm).
- + HSS gängtappsats 7 delar (M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12).
- + Klarar 10 x 400 mm-skruvar utan förborrning.
- + AMPShare-gränssnitt möjliggör 1 700 åtdragningar (5 x 40 mm i trä) per batteriladdning (GBA 18 V 5 Ah).
- + Den innovativa justeringsfunktionen gör att man kan skruva i trä med reducerad hastighet för perfekta arbetsresultat.
- + Kompatibel med Bosch Professional 18 V-batterier från 2008 och AMPShare-batterier.
- + Maximal avverkningshastighet med AMPShare 18 V ProCORE-batterier: COOLPACK 2.0-teknik ger 135 % längre batterilivslängd. Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier. "Electronic Cell Protection" ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.

- + Bra rustad för alla användningstillfällen. Mobilt arbete med L-BOXX-systemet.

Satsen innehåller

- + 1 ASCM 18-4 QM AS (inkl. handtag, bältesklämma, bitshållare)
- + 1 Batteripaket GBA 18V 5.0 Ah AS
- + 1 snabbbladdare GAL 1880 CV AS
- + 1 bitsats i 8 delar
- + 1 QuickIN bitshållare
- + 1 QuickIN gänghylsa 4,5 mm
- + 1 QuickIN gängspännhylsa 6 mm
- + 1 HSS gängtappsats 7 delar
- + 1 HSS kobolt 5% spiralborrsats 6 delar
- + 1 plastlåda (L-Boxx 136)

Produktegenskaper

- + Avtagbar chuck
- + Elektronisk vridmomentkoppling
- + 4-växlad växellåda
- + QuickIN-gränssnitt för tillbehör
- + Dimbar LED
- + Borr- och återställningsfunktion

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Batterispänning	18 V
Batterikompatibilitet	Litiumjon/ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt	18 V AMPShare
Motor	borstlös
Växel	4-växlad
Tillbehörsgrenssnitt	QuickIN
Varvtal obelastad	430 / 850 / 2 000 / 4 000 min ⁻¹

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	75,9 dB 5 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	83,9 dB 5 dB
Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	90,6 dB 5 dB
Vibrationsvärde 1 α hv 3-väg Vibrationsvärde 2 α hv 3-väg	ah,D 0,9 m/s ² ah 0,6 m/s ²
Mätvärdets mätosäkerhet K α	1,5 m/s ²



FEIN

Max vridmoment (hårt/mjukt)	130 (70 / 50) Nm
Momentsteg	15 + 1
Chuckspännvidd	1,5 - 13 mm
Skruvdragning	10 x 400 mm
Borr-Ø stål spiralborr	13 mm
Borr-Ø stål, kärnborr	30 mm
Borr-Ø stål, hålsågar	80 mm
Borr-Ø trä	60 mm
Gängskärning	M 14
Vikt utan batteri	1,30 kg

Exempel på användning



Powered by **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



